MONOFÁSICO · ARRANQUE ELÉCTRICO

EZ6500CXS · 6,5 kVA

Generador Honda · Monofásico · Arranque eléctrico

6,5 KVA · 5,5 KVA · 13 HP · 80 KG

Generador Honda de 6,5 kVA con motor GX390 de 13 HP, regulador automático de voltaje (AVR) y arranque manual y eléctrico. Tanque de 15,5 L, ruedas para trasladarlo, voltímetro, indicador de combustible y alerta de aceite.



50 Hz
Frecuencia · Generador

220 V
Voltaje · Generador

No
Salida de C.C. · Generador

AVR
Regulador de voltaje · Generador

5,8 h
Uso continuo · Generador

6,5 kVA	5,5 kVA	13 HP	80 kg
POTENCIA MÁXIMA	POTENCIA NOMINAL	MOTOR GX390	PESO EN SECO

GENERADOR

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	220 V
Potencia máxima	6,5 kVA
Potencia nominal	5,5 kVA
Salida de C.C.	No
Regulador de voltaje	AVR
Uso continuo	5,8 h
Nivel de ruido	99 dB(A)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	15,5 L
Consumo	3,5 L/h a 3600 rpm
Capacidad de aceite	1,1 L
Indicador de combustible	Sí
Alerta de aceite	Sí
Voltímetro	Sí

MOTOR

Motor	Honda GX390, OHV 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Cilindrada	389 cm³
Potencia máxima	13 HP (9,6 kW)
Potencia neta	11,7 HP (8,7 kW) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual a retráctil / eléctrico

DIMENSIONES

Ancho	535 mm
Largo	685 mm
Alto	540 mm
Peso en seco	80 kg

Datos según ficha técnica de Honda Motor de Argentina. Honda es marca registrada de su titular. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.