A GAS · MONOFÁSICO 220 V · TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

Guardian 13 kVA · 13 kVA

Generador Generac · A gas · Monofásico 220 V · Transferencia automática

13 KVA · 60 DB · 10 S · ENARGAS

Generador a gas Generac Guardian de 13 kVA con tablero de transferencia automática: arranca y toma la carga en unos 10 segundos ante un corte, sin intervención manual. Funciona con gas natural o GLP. Cabina original con aislación térmica y acústica, autotest semanal y control electrónico que ajusta la potencia a la carga.



13.000 W (GN y GLP)
Potencia máxima · Generador

220 V monofásico
Tensión · Generador

50 Hz
Frecuencia · Generador

Automática, incluida
Transferencia · Generador

Generac bicilíndrico
Motor · Motor

13 kVA
POTENCIA

60 dB
A 7 METROS

10 s
ARRANQUE Y TRANSFERENCIA

ENARGAS
HOMOLOGADO

GENERADOR

Potencia máxima	13.000 W (GN y GLP)
Tensión	220 V monofásico
Frecuencia	50 Hz
Transferencia	Automática, incluida

MOTOR

Motor	Generac bicilíndrico
Cilindrada	992 cm³
Velocidad	3000 rpm
Arranque	Eléctrico, batería

DIMENSIONES

Largo x ancho x alto	1228 x 642 x 732 mm
Peso	201,8 kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Combustible	Gas natural o GLP
Nivel sonoro	60 dB(A) a 7 m
Autotest	Semanal, 12 min
Homologación	ENARGAS

Datos del fabricante (Generac). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.