TRIFÁSICO 380/220 V · ARRANQUE ELÉCTRICO

ET12000 · 11 kVA

Generador Honda · Trifásico 380/220 V · Arranque eléctrico

11 KVA · 380/220 V · GX630 · 6,5 H

Generador Honda trifásico y monofásico de 11 kVA, con salida de 380 V y 220 V. Motor bicilíndrico GX630 con arranque eléctrico. Regulador automático de voltaje (AVR) que compensa cuando la carga varía. Tanque de 31 L, voltímetro, indicador de combustible y alerta de aceite.



50 Hz
Frecuencia · Generador

380 / 220 V
Voltaje · Generador

11 kVA / 3 x 3,0 kVA
Potencia máxima · Generador

10 kVA / 3 x 2,7 kVA
Potencia nominal · Generador

No
Salida de C.C. · Generador

11 kVA	380/220 V	GX630	6,5 h
POTENCIA MÁXIMA	TRIFÁSICO	MOTOR HONDA	AUTONOMÍA

GENERADOR

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	380 / 220 V
Potencia máxima	11 kVA / 3 x 3,0 kVA
Potencia nominal	10 kVA / 3 x 2,7 kVA
Salida de C.C.	No
Regulador de voltaje	AVR
Uso continuo	6,5 h
Nivel de ruido	100 dB(A)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	31 L
Consumo	5,7 L/h a 3600 rpm
Capacidad de aceite	2 L
Indicador de combustible	Sí
Alerta de aceite	Sí
Voltímetro	Sí

MOTOR

Motor	Honda GX630, V-Twin OHV 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Cilindrada	688 cm³
Potencia neta	20,8 HP (15,5 kW) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Eléctrico

DIMENSIONES

Ancho	552 mm
Largo	973 mm
Alto	695 mm
Peso en seco	162 kg

Datos según ficha técnica de Honda Motor de Argentina. Honda es marca registrada de su titular. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.