TRIFÁSICO 380 V · ARRANQUE ELÉCTRICO

PX13000T · 13,1 kVA

Grupo electrógeno Villa · Trifásico 380 V · Arranque eléctrico

13,1 KVA · 11,8 KVA · 20 HP · 48 L

Grupo electrógeno trifásico Villa con motor monocilíndrico VX-630 de 622 cm³ y regulador automático de voltaje (AVR) montado en caja de aluminio. Salida de 12 V / 8,3 A, voltímetro, contador de horas, frecuencímetro y ruedas de 9,5".



380 V trifásico
Tensión · Generador

50 Hz
Frecuencia · Generador

17,1 A / 18,1 A
Corriente nominal / máx. · Generador

AVR
Regulador de voltaje · Generador

12 V - 8,3 A
Salida de C.C. · Generador

13,1 kVA	11,8 kVA	20 HP	48 L
POTENCIA MÁXIMA	POTENCIA NOMINAL	MOTOR VX-630	TANQUE

GENERADOR

Potencia máxima	13,1 kVA
Potencia nominal	11,8 kVA
Tensión	380 V trifásico
Frecuencia	50 Hz
Corriente nominal / máx.	17,1 A / 18,1 A
Regulador de voltaje	AVR
Salida de C.C.	12 V - 8,3 A

MOTOR

Motor	Villa VX-630 monocilíndrico
Cilindrada	622 cm³
Potencia	20 HP
Arranque	Eléctrico

DIMENSIONES

Medidas	800 x 620 x 650 mm
Peso neto	143 kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tanque de combustible	48 L
Instrumentos	Voltímetro, horas y frecuencia
Ruedas	9,5"

Datos del fabricante (Motores Villa, villa.com.ar). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.