MONOFÁSICO 220 V · ARRANQUE MANUAL

# PX5500 · 5,5 kW

Grupo electrógeno Villa · Monofásico 220 V · Arranque manual

**5,5 KW · 5 KW · 13 HP · 84 KG**

Grupo electrógeno Villa de 5500 W con motor OHV VX 390, arranque manual y regulador automático de voltaje (AVR). Salida de 12 V para cargar baterías y sensor de bajo nivel de aceite.




**5500 W**
Potencia máxima · Generador

**5000 W**
Potencia nominal · Generador

**220 V monofásico**
Tensión · Generador

**50 Hz**
Frecuencia · Generador

**AVR**
Regulador de voltaje · Generador

| 5,5 kW | 5 kW | 13 HP | 84 kg |
|---|---|---|---|
| POTENCIA MÁXIMA | POTENCIA NOMINAL | MOTOR VX 390 | PESO |

## GENERADOR

| | |
|---|---|
| **Potencia máxima** | 5500 W |
| **Potencia nominal** | 5000 W |
| **Tensión** | 220 V monofásico |
| **Frecuencia** | 50 Hz |
| **Regulador de voltaje** | AVR |
| **Salida de C.C.** | 12 V |

## MOTOR

| | |
|---|---|
| **Motor** | Villa OHV VX 390, 4 tiempos |
| **Potencia** | 13 HP |
| **Arranque** | Manual |

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| **Medidas** | 690 x 550 x 590 mm |
| **Peso** | 84 kg |

## OTRAS ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Sensor de aceite** | Sí |
| **Nivel de ruido** | 76 dBA |

Datos del fabricante (Motores Villa, villa.com.ar). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.